

REGULADOR GIRATORI LED 7-200 W WISER POLAR

MARCA
SCHNEIDER

REF
SCNNU351818

EAN / GTIN
3606481084842

**Especificacions tècniques**

Potència de sortida	14~200 W
Acabat de superfície	Brillant
Alçada del dispositiu	45 mm
Altres sistemes de bus	Zigbee
Amb connexió de bus	No
Amb indicador LED	Si
Amplada del dispositiu	45 mm
Apte per a augment de potència	No
Apte per al grau de protecció (IP)	IP21
Atenuador en sèrie	No
color	Polar Blanc

Color	Blanc
Compatible amb Amazon Alexa	Si
Compatible amb Apple HomeKit	Si
Compatible amb Casambi	No
Compatible amb Google Assistant	Si
Compatible amb IFTTT	Si
Control mitjançant aplicació via Bluetooth	No
Extensions d'entrada	No
Freqüència	50~60 Hz
Grau de protecció (IP)	IP21
Lliure d'halògens	No
Material	Altres
Memòria del nivell d'il·luminació	Si
Mètode de connexió	Terminal roscat
Mètode de muntatge	Muntat empotrat (escaiola)
Model	Actuador d'atenuació
Mòdul de bus desmuntable	No
Nombre de mòduls (en cas de disseny modular)	2
Nombre de sortides	1
Número RAL (similar)	9003
Operació local/operació manual	Si
Possibilitat de servei en paral·lel	No

Potència de sortida	14~200 W
Potència màxima de LED	100 W
Potència nominal de càrrega capacitiva	14~200
Potència nominal de càrrega inductiva	14~150
Potència nominal de càrrega resistiva	14~150
Profunditat del dispositiu	48 mm
Profunditat mínima de la caixa d'encastar	29 mm
Qualitat del material	Altres
Radiofreqüència bidireccional	Si
Regulació per tall de fase ascendent	Si
Regulació per tall de fase descendent	Si
Resistència a l'impacte (IK)	IK04
Secció transversal del nucli	1.5~2.5 mm²
Sistema de bus KNX	No
Sistema de bus KNX-RF (radiofreqüència)	No
Sistema de bus LON	No
Sistema de bus per radiofreqüència	Si
Sistema de bus Powernet	No
Tensió	230~230 V
Tensió nominal	230~230 V
Tipus d'operació	Botó giratori/polsador
Tipus de càrrega	Universal

Tipus de fixació	Muntatge amb ganxo i cargol
Tipus de muntatge	Element bàsic amb placa de coberta central
tractament de la superfície	Sense tractament
Transparent	No
Utilitzable amb botó	Si
Utilitzable amb botó de ràdio	Si
Utilitzable amb botó IR	No
Utilitzable amb detector de moviment	No
Utilitzable amb detector de presència	No
Utilitzable amb temporitzador	Si



Escaneja-ho per consultar-ho online.

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació