

# QUEMADOR GAS CRONO 8-G 91KW PROPA CON KIT TRANSFORMACION



MARCA

**BAXI**

REF

BAX143134500

EAN / GTIN

9546089460331



## Especificaciones técnicas

Dimensión D (mm)	<b>125</b>
Alto (mm)	<b>255</b>
Ample (mm)	<b>280</b>
Dimensión D (mm)	<b>125</b>
Dimensión E (mm)	<b>125</b>
Dimensión F (mm)	<b>352</b>
Dimensión G (mm)	<b>238/252</b>
Dimensión H (mm)	<b>114/110</b>
Dimensión I (mm)	<b>174</b>
Dimensión L (mm)	<b>106</b>
Fondo (mm)	<b>325</b>

Forma de suministro	Se suministran en un solo bulto, con el conector eléctrico, la brida, tornillos y tuercas necesarias para su fijación. Opcionalmente, se pueden suministrar la rampa de gas adecuada y el kit de modulación necesario para los quemadores modulantes. Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios.
Funciones y seguridad	Seguridad total de funcionamiento, Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido, Bajo Nivel de emisión de NOx, Cierre automático del aire por gravedad durante la fase de paro del quemador, Control del aire comburente mediante presostato, Seguridad contra fallo de llama por sonda de ionización, conexiones eléctricas a prueba de errores de mala conexión, Brida de cabezal corredera que facilita la adaptación al hogar, Cabezal de combustión extraíble desde atrás y Conexión de gas por la parte superior del cabezal
Gama	<b>Crono</b>
Intensidad motor 230V 50 hz (A)	<b>0,80</b>
Intensidad transformador de encendido (A)	<b>1</b>
Modelo	<b>8-G</b>
Peso neto aproximado (kg)	<b>11</b>
Presión mínima de gas necesaria gas propano (mbar)	<b>11,0</b>
Rosca	<b>35 ÷ 91</b>
Tensión de alimentación	<b>Monofásica 230V 50 Hz</b>



Escanéalo para consultarlo online.

Accede al stock en tiempo real y a la documentación.