


**MARCA**
**ABB**
**REF**
**ABB2CMA100183R1000**
**EAN / GTIN**
**8933563449684**

**Especificacions tècniques**

consum d'energia	<b>0.721 W</b>
Admissió	<b>Directiva de l'instrument de mesura</b>
Alçada	<b>26.5 mm</b>
Amb codi de bloqueig	<b>No</b>
Amplada	<b>70 mm</b>
Amplada en nombre de mòduls	<b>4</b>
Calibrat	<b>Si</b>
Classe de precisió	<b>C</b>
consum d'energia	<b>0.721 W</b>
Control de tarifes	<b>Extern</b>
Corrent màxima (Imax)	<b>6 A</b>

Corrent nominal (In)	<b>6 A</b>
Execució de tarifes	<b>Multitarifa</b>
Firma EDL40	<b>No</b>
Freqüència	<b>~ Hz</b>
Freqüència d'impulsos	<b>~ Imp/kWh (kvarh)</b>
Grau de protecció (IP)	<b>IP20</b>
Mecanisme antirretrocés	<b>Si</b>
Mètode de muntatge	<b>DRA (adaptador per a rail DIN)</b>
Nombre de dígit	<b>7</b>
Profunditat	<b>65 mm</b>
Sortida d'impulsos	<b>Elèctric</b>
Tensió nominal (Un) L-L	<b>~ V</b>
Tensió nominal (Un) Línia-Neutre (L-N)	<b>~ V</b>
Tipus d'impuls	<b>S0</b>
Tipus d'interfície	<b>Altres</b>
Tipus de comptador	<b>Electrònic</b>
Tipus de mesura del perfil de càrrega	<b>No</b>
Tipus de pol	<b>Conductor quàdruple</b>
Tipus de presentació	<b>Digital</b>



**Escaneja-ho per consultar-ho online.**

Accedeix a l'estoc en temps real i a la documentació